

HANDYGEN

2500A

PŘENOSNÁ ELEKTROCENTRÁLA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

POHODLNĚ A JEDNODUŠE PŘENOSNÁ, POTŘEBA
MALÉHO PROSTORU PRO SKLADOVÁNÍ, JEDNODUCHÁ
OBSLUHA, TICHÁ... KAŽDÝ DOMOV SI ZASLOUŽÍ
HANDYGEN!

HANDYGEN 2500A ▶▶▶

VÝBAVA:

- Motor Briggs & Stratton 650 Series™
- Automatická regulace napětí (AVR)
- Tichý Super Lo-Tone™ výfuk
- Chráněný jistič
- Průměr trubek rámu je 22 mm
- Voltmetr
- Zabudovaná kolečka
- Záruka 2 roky



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Jmenovitý výkon (W)	1900
Odpovídající max. výkon v kVA*	2.4
Motor / HP**	650 Series™
Objem palivové nádrže (l)	1.5
Hmotnost (kg)	35
Rozměry d x š x v (cm)	40 x 33 x 65
Provozní doba při 50% zatížení	1hod 30min
Spotřeba paliva při 50% zatížení	1 l/hod
Senzor hladiny oleje	Ne
Hlučnost LwA/dB v 7m	95 / 70
Jistič	Ano
Model N° 2500A Continental	030388
Model N° 2500A UK	030390
Napětí/frekvence Continental	230 V / 50 Hz
Napětí/frekvence UK	230 V / 50 Hz



Prosím, nalistujte stranu 14-15 pro typy zásuvek

* Odpovídající max. výkon v kVA: někteří výrobci uvádějí max. výkon v kVA tak, že navýší jmenovitý výkon o 25%. Tuto hodnotu uvádíme pro srovnání s takovými údaji.
** Jedná se o hrubý výkon v HP dle SAE J1940 stanovený firmou Briggs & Stratton.



▶ Voltmetr pro monitorování napětí.



▶ Handygen je snadno přenosný.

